

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIELENIOWYCH														Obiekt: węzeł "Tokarnia"														TAB. 3.02.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej									Słupy i oprawy														Rury			Ochrona				
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x185mm2	YKY 3x4mm2																											
	RS-5	ZK 3																															
	ZK 3	SO 4	9		274		260	7,8	6														1						18	12			271
							2	0,1	6																							5	
4118	SO 4	4118	235				223	6,7		5				1				1	1	1				14		1			20			233	
4117	4118	4117	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43	
4116	4117	4116	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4115	4116	4115	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4114	4115	4114	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4113	4114	4113	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4112	4113	4112	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4111	4112	4111	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4110	4111	4110	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4109	4110	4109	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43	
4108	4109	4108	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4107	4108	4107	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4106	4107	4106	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4105	4106	4105	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4104	4105	4104	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14	1							43	
4103	4104	4103	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1		2				43
4102	4103	4102	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1						43
4101	4102	4101	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1						43
																																0	
4205	SO 4	4205	57				50	1,5		5				1				1	1	1				14		1			18			55	
4206	4205	4206	44				38	1,1		5				1				1	1	1				14		1						42	
4207	4206	4207	44				38	1,1		5				1				1	1	1				14		1						42	
4208	4207	4208	44				38	1,1		5				1				1	1	1				14		1						42	
4209	4208	4209		44			38	1,1		5				1				1	1	1				14		1			2			42	
4210	4209	4210		44			38	1,1		5				1				1	1	1				14		1						42	
4211	4210	4211	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4212	4211	4212	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
4213	4212	4213	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH														Obiekt: węzeł "Tokarnia"														TAB. 3.02.2				
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy														Rury			Ochrona				
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x185mm2	YKY 3x4mm2																										
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m
4214	4213	4214	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4215	4214	4215	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4216	4215	4216	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4217	4216	4217	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4218	4217	4218	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4204	3205	4204	44				38	1,1		5				1				1	1	1				14		1						0
4203	4204	4203	42				36	1,1		5				1				1	1	1				14		1						42
4202	4203	4202	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43
4201	4202	4201	46				40	1,2		5				1				1	1	1				14		1						44
																																0
4301	SO 4	4301	615				592	17,8		5				1				1	1	1				14		1		8	18			613
4302	4301	4302	46				40	1,2		5				1				1	1	1				14		1						44
4303	4302	4303	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43
4304	4303	4304	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4305	4304	4305	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4306	4305	4306	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4307	4306	4307	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4308	4307	4308	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43
4309	4308	4309	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43
4310	4309	4310	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1					43
4311	4310	4311	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1					43
4312	4311	4312	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1					43
4401	SO 4	4401	23				17	0,5		5				1				1	1	1				12		1			6			21
4402	4401	4402	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12		1			4			41
4403	4402	4403	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12		1			2			41
4404	4403	4404	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12		1			2			41
4405	4404	4405	45				39	1,2		5				1				1	1	1				12		1			10			43
4406	4405	4406	45				39	1,2		5				1				1	1	1				12		1			4			43
4407	4406	4407	45				39	1,2		5				1				1	1	1				12		1			4			43
4408	4407	4408	66				59	1,8		5		1					1		1		2		106		6		10	4				64

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIELENIOWYCH														Obiekt: węzeł "Tokarnia"														TAB. 3.02.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy												Rury			Ochrona							
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x185mm2	YKY 3x4mm2																											
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
4417	4408	4417	87				80	2,4		5				1			1	1	1					12			1	28	4			85	
4409	4417	4409	96				88	2,6		5				1			1	1	1					12			1	8	12			94	
4410	4409	4410	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1		4			41	
4411	4410	4411	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1					41	
4412	4411	4412	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1					41	
4413	4412	4413	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1					41	
4414	4413	4414	45				39	1,2		5				1			1	1	1					12			1		2			43	
4415	4414	4415	41				35	1,1		5				1			1	1	1					12			1					39	
4416	4415	4416	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1					41	
4301	4416	Podz.	49				43	1,3		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					44
4418	4417	4418	43				37	1,1		5								1	1					5			1		2				0
4419	4418	4419	43				37	1,1		5			1		1		1	1	1					12			1		8				41
4501	SO 4	4501	58				51	1,5		5				1			1	1	1					12			1	16	6				56
4502	4501	4502	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1		5				41
4506	4502	4506	35				29	0,9		5				1			1	1	1					12			1	9					33
4507	4506	4507	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41
4508	4507	4508	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41
4509	4508	4509	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41
4510	4509	4510	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41
4511	4510	4511	45				39	1,2		5				1			1	1	1					12			1		2				43
4512	4511	4512	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1		2				41
4513	4512	4513	75				68	2,0		5				1			1	1	1					12			1		6				73
4514	4513	4514	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1		2				41
4515	4514	4515	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41
4516	4515	4516	53				47	1,4		5		1					1			2			106			6	8	6					51
4517	4516	4517	44				38	1,1		5					1		1	1	1					12			1	10					42
4518	4517	4518	53				47	1,4		5					1		1	1	1					7			1		4				51
4519	4518	4519	55				49	1,5		5				1			1	1	1					12			1	7	8				53
4505	4506	4505	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41
4504	4505	4504	43				37	1,1		5				1			1	1	1					12			1						41

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH														Obiekt: węzeł "Tokarnia"														TAB. 3.02.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy														Rury			Ochrona					
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x185mm2	YKY 3x4mm2																											
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
4503	4504	4503	43				37	1,1		5				1			1	1	1				12			1		9	-			41	
4503	4201	Podz.	32				26	0,8		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-			27	
4512	4407	Podz.	60				53	1,6		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8			55	
4513	4409	Podz.	101				93	2,8		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10			96	
Suma			4911	88	274	0	4670	-	-	-	-	2	1	48	33	2	2	83	86	84	0	4	1	1304	0	48	48	165	209	0	0	0	5075