

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIEŹENIOWYCH														Obiekt: dr.nr S7 (węzeł Brzegi)										TAB. 3.05.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy												Rury		Ochrona				
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Oprawa 110W	Oprawa 70W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x50mm2	YKY 3x4mm2																							
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m
	ZK 3 (SO 6)	SO 7			134		124	3,7	6																45	10			131
7115	SO 7	7115	326				312	9,4		5				1		1	1	1	14		1					18			324
7114	7115	7114	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7113	7114	7113	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7112	7113	7112	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7111	7112	7111	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7110	7111	7110	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1					2			43
7109	7110	7109	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7108	7109	7108	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7107	7108	7107	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1						2		43
7106	7107	7106	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1						2		43
7105	7106	7105	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7104	7105	7104	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1								43
7103	7104	7103	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1							43
7102	7103	7102	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1				2			43
7101	7102	7101	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1				2			43
7208	SO 7	7208	36				30	0,9		5				1		1	1	1	14		1					8			34
7207	7208	7207	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1					2			43
7206	7207	7206	31				25	0,8		5		1				1	1	1	5		1					2			29
7205	7206	7205	31				25	0,8		5				1		1	1	1	14		1								29
7204	7205	7204	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14		1					4			43

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH															Objekt: dr.nr S7 (węzeł Brzegi)										TAB. 3.05.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej									Słupy i oprawy												Rury			Ochrona			
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Oprawa 110W	Oprawa 70W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x50mm2	YKY 3x4mm2																								
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
7203	7204	7203	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1								43
7202	7203	7202	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14								2			43
7201	7202	7201	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1								43
																														0
7209	5206	7209	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1					2			43
7210	7209	7210	54				48	1,4		5				1		1	1	1	14			1			8		2			52
7211	7210	7211	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1								43
7212	7211	7212	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1								43
7213	7212	7213	54				48	1,4		5				1		1	1	1	14			1					8			52
																														0
7301	SO 7	7301	247				235	7,1		5				1		1	1	1	14			1			16	14				245
7302	7301	7302	43				37	1,1		5				1		1	1	1	14			1								41
7303	7302	7303	43				37	1,1		5				1		1	1	1	14			1								41
7304	7303	7304	44				38	1,1		5				1		1	1	1	14			1								42
7305	7304	7305	44				38	1,1		5				1		1	1	1	14			1								42
7306	7305	7306	43				37	1,1		5				1		1	1	1	14			1								41
7307	7306	7307	43				37	1,1		5				1		1	1	1	14			1								41
7308	7307	7308		45			39	1,2		5				1		1	1	1	14			1								43
7309	7308	7309		45			39	1,2		5				1		1	1	1	14			1						2		43
7310	7309	7310	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14			1								43
7311	7310	7311	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14					1						43
7312	7311	7312	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14				1							43
7313	7312	7313	45				39	1,2		5				1		1	1	1	14				1							43
7404	SO 7	7404	171				161	4,8		5					1	1	1	1	12				1			19	14			169

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH														Obiekt: dr.nr S7 (węzeł Brzegi)										TAB. 3.05.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej									Słupy i oprawy										Rury			Ochrona				
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Oprawa 110W	Oprawa 70W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x50mm2	YKY 3x4mm2																							
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
7405	7404	7405	43	50			37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			41
7406	7405	7406	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1							41
7407	7406	7407	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			41
7408	7407	7408	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			41
7409	7408	7409	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1							41
7410	7409	7410	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				4			41
7411	7410	7411					44	1,3		5					1	1	1	1	12			1							48
7403	6406	7403	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			41
7402	7403	7402	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			41
7401	7402	7401	43				37	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			41
7213	7401	podz.	41				35	1,1		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						40
7501	SO 7	7501	73	43			66	2,0		5					1	1	1	1	12			1				12			71
7502	7501	7502	41				35	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			39
7503	7502	7503	41				35	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			39
7504	7503	7504	41				35	1,1		5					1	1	1	1	12			1							39
7505	7504	7505	41				35	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			39
7506	7505	7506	41				35	1,1		5					1	1	1	1	12			1				2			39
7507	7506	7507	41				35	1,1		5					1	1	1	1	12			1							39
7508	7507	7508		50			37	1,1		5				1	1	1	1	12			1				4			41	
7509	7508	7509					44	1,3		5					1	1	1	1	12			1						48	
Suma			3134	234	134	0	3093	-	-	-	-	0	1	40	20	60	61	61	805	0	35	26	0	0	88	140	0	0	3376